



# БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ

**Проверенная производительность и  
надежность**



SEC-1212CE  
230 VAC Вход  
13.8 VDC /10 A Выход



SEC-1223CE  
230 VAC Вход  
13.8 VDC /20 A Выход

## Особенности

- Предназначены для использования с HF, UHF, & VHF радиостанциями ведущих мировых производителей
- Возможность создания единого модуля с базовыми радиостанциями
- Компактные размеры и небольшой вес
- Высокая эффективность и надежность
- Гарантия 3 года





### SEC-1212CE

### SEC-1223CE

<b>Входное напряжение</b>	230 VAC		230 VAC	
<b>Частота</b>	50 Hz		50 Hz	
<b>Выходное напряжение</b>	13.8 VDC		13.8 VDC	
<b>Выходные пульсации и шум</b>	< 120 Mv		< 150 Mv	
<b>Выходной ток</b>	10 A		23 A	
<b>Ограничение по току</b>	14 A		25 A	
<b>Охлаждение</b>		БЕЗ ОБДУВА		Система автоматического обдува
<b>Защита:</b>				
<b>От короткого замыкания</b>	Да		Да	
<b>Перегрузка</b>	Да		Да	
<b>Переплюсовка</b>	Да		Да	
<b>Перегрев</b>	Нет		Да	
<b>Подключение</b>				
<b>АС Вход</b>		<b>СЪЕМНЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ С ЕВРО ВИЛКОЙ</b>		
<b>DC Выход</b>		<b>ВИНТОВЫЕ 5ММ ЗАЖИМЫ</b>		
<b>Размер, см</b>	17,78 x 21 x 5,58	17,78 x 21 x 5,58	17,78 x 21 x 5,58	17,78 x 21 x 5,58
<b>Вес, кг</b>	1,3	1,6	1,3	1,6
<b>Стандарт безопасности</b>	UL & cUL	UL & cUL	EN60950	EN60950
<b>Гарантия</b>	3 года	3 Года	3 Года	3 Года

Установка блоков Samlex SEC-1212 и SEC-1223 и радиостанций в металлический корпус позволяет создать единый настольный модуль для Вашего удобства.

Интеграция возможна для следующих производителей:

**Icom**  
**Kenwood**  
**Махон**  
**M/A Com**  
**Motorola**  
**Tait**  
**Vertex**



ООО «ВИАГЛОБ» - официальный партнер SAMLEX в России  
 г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1 к. 2. Телефон (495) 980-99-47, факс 775-07-06

Электронная почта [sales@samlex.ru](mailto:sales@samlex.ru)